

ابعاد و اندازه و توان اینورتر اینوت سری GD270

اعداد عرض، عمق و ارتفاع بر حسب میلیمتر می باشند.

ولتاژ کاری	مدل اینورتر	جریان (A)	توان (kw)	عرض	ارتفاع	عمق
3PH 380V	GD270-1R5-4	3.7	1.5	89.0	231.0	193.0
3PH 380V	GD270-2R2-4	5	2.2	89.0	231.0	193.0
3PH 380V	GD270-004-4	9.5	4	89.0	231.0	193.0
3PH 380V	GD270-5R5-4	13	5.5	89.0	259.0	211.0
3PH 380V	GD270-7R5-4	17	7.5	89.0	259.0	211.0
3PH 380V	GD270-011-4	25	11	145.0	280.0	207.0
3PH 380V	GD270-015-4	32	15	145.0	280.0	207.0
3PH 380V	GD270-018-4	38	18	169.0	320.0	214.0
3PH 380V	GD270-022-4	45	22	169.0	320.0	214.0
3PH 380V	GD270-030-4	60	30	200.0	340.6	184.6
3PH 380V	GD270-037-4	75	37	200.0	340.6	184.6
3PH 380V	GD270-045-4	92	45	250.0	400.0	202.0
3PH 380V	GD270-055-4	115	55	282.0	560.0	238.0
3PH 380V	GD270-075-4	150	75	282.0	560.0	238.0
3PH 380V	GD270-090-4	180	90	282.0	560.0	238.0
3PH 380V	GD270-110-4	215	110	338.0	554.0	326.2
3PH 380V	GD270-132-4	260	132	338.0	554.0	326.2
3PH 380V	GD270-160-4	305	160	338.0	825.0	386.2
3PH 380V	GD270-185-4	340	185	338.0	825.0	386.2
3PH 380V	GD270-200-4	380	200	338.0	825.0	386.2
3PH 380V	GD270-220-4	425	220	303.0	1108.0	468.0
3PH 380V	GD270-250-4	460	250	303.0	1108.0	468.0

544.0	1288.0	330.0	280	530	GD270-280-4	3PH 380V
544.0	1288.0	330.0	315	600	GD270-315-4	3PH 380V
544.0	1288.0	330.0	355	650	GD270-355-4	3PH 380V

RS